

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152577	PowerCom 1157673
Код ДИАС	35687	31155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 275 руб.	45 537 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	18,8	16,8
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Полная мощность, ВА	2 000	1 000
Активная мощность, Ватт	1 600	900
Защита от всплесков напряжения	420 Дж	300 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	2 x RJ45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Диапазон входного напряжения, В	155-300	149,5-310
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240 ± 5%
Типовое время перезарядки, часов	4,000	3,000
Аварийное отключение ЕРО	—	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x431	428x84x431
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	Да

Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60 ±0.5%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.