

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 295843	PowerCom 1152568
Код ДИАС	10833	19976
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 905 руб.	35 629 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,1	17,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	146x164x360	140x210x380
Активная мощность, Ватт	1 200	1 600
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита от импульсных помех RJ45/11	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Выходные разъемы	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)	8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	155-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9,00	9
Поддержка SNMP	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	420 Дж
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4

Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.