

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 295843	PowerCom 671478
Код ДИАС	10833	35673
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 905 руб.	21 470 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,1	13,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	146x164x360	130x200x382
Полная мощность, ВА	2 000	1 200
Активная мощность, Ватт	1 200	720
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита от импульсных помех RJ45/11	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Выходные разъемы	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)	6 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батарей
Емкость, Ач	9,00	7,2
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	460 Дж
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1

Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	220/230/240 ±25%
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.