

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 41484	PowerCom 2068784
Код ДИАС	18926	93982
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 568 руб.	4 822 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,9	12,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100х68х315	100х143х278
USB-порт	Да	—
Полная мощность, ВА	300	600
Активная мощность, Ватт	165	360
Защита от всплесков напряжения	460Дж 8/20мкс	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	3xEURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	2 x EURO с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	В режиме работы от электросети если перегрузка превышает 120% от номинала, издается непрерывный звуковой сигнал. Резервный режим: автоматическое отключение ИБП, если перегрузка превышает 110% от номинала за 10 секунд, 130% за 3 секунды	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50 или 60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 10% (автоопределение)	(Линейный режим): равняются входной частоте; (Резервный режим):50 или 60 (±0,25 Гц)
Диапазон входного напряжения, В	165-276	160-275(±4%)
Выходное напряжение, В	220/230 ± 5%	220 ±5%
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	6	12
Емкость, Ач	5	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный

Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.