

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1995967	PowerCom 1154030
Код ДИАС	27084	13465
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 117 руб.	16 617 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	6,1
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	281x124x116	102x165x326
USB-порт	нет	Да
Активная мощность, Ватт	300	350
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	Порт RJ45 x2. Защита от помех в сети EMI / RFI фильтр: 100 кГц до 10 МГц
Влажность, %	1-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	ИБП немедленно отключается от нагрузки или срабатывает автоматический выключатель
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 105% от номинальной мощности в течение 20 секунд, 120% в течение 10 секунд, 130% в течение 3 секунд	ИБП автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 20 секунд или 125% в течение 2 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.3 Гц	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±20%	155-300
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	На DIN-рейку	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Защита от всплесков напряжения	—	150 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.

Выходные разъемы	—	3 x IEC320 C13 с резервным питанием и 2 x IEC320 C13 с фильтрацией
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Полная мощность, ВА	500	500
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7,2	7,2
Количество аккумуляторов	1	1
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.