

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1995967	PowerCom 507307
Код ДИАС	27084	35662
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 117 руб.	11 112 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	5,8
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	281x124x116	105x168x334
USB-порт	нет	Да
Полная мощность, ВА	500	525
Активная мощность, Ватт	300	315
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Влажность, %	1-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 105% от номинальной мощности в течение 20 секунд, 120% в течение 10 секунд, 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.3 Гц	50/60 ±1
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±20%	220/230/240 ±25%
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	На DIN-рейку	Напольный
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	460 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Выходные разъемы	—	5 x IEC-320 C13
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Акустический шум, <дБ	40	40
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50-60 ±10%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7,2	7,2
Количество аккумуляторов	1	1
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.