

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1995967	PowerCom 1154033
Код ДИАС	27084	35689
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 117 руб.	19 137 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	6,6
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	281x124x116	102x165x326
USB-порт	нет	Да
Полная мощность, ВА	500	700
Активная мощность, Ватт	300	560
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Влажность, %	1-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 105% от номинальной мощности в течение 20 секунд, 120% в течение 10 секунд, 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.3 Гц	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±20%	155-300
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	На DIN-рейку	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	7,2	9
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Защита от всплесков напряжения	—	150 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.

Выходные разъемы	—	3 x IEC320 C13 с резервным питанием, 2 x IEC320 C13 с фильтрацией
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.