

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152608	PowerCom 1152579
Код ДИАС	27090	35688
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	61 061 руб.	77 077 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	28,4	27,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x130x353	428x84x562
Полная мощность, ВА	2 200	3 000
Активная мощность, Ватт	1 760	2 400
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита от всплесков напряжения	320 Дж., 2мс	420 Дж
Выходные разъемы	8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием	8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	160-300	155-300
Защита АКБ	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	Порт RJ-45 совместимый с UTP

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	4	4
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.