

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152615	PowerCom 1157682
Код ДИАС	27091	27099
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	81 189 руб.	70 555 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	32,7	27,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x130x486	428x84x562
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита от всплесков напряжения	320 Дж., 2мс	300 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	2 x RJ45
Выходные разъемы	8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125% от номинала
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	160-300	149,5-310
Защита АКБ	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Аварийное отключение EPO	—	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4

Горячая замена батарей	Да	Да
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240 ± 5%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.