

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157679	PowerCom 1157673
Код ДИАС	27098	31155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 692 руб.	45 537 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	24	16,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	428x84x431
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 350	900
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	4	2
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Акустический шум, <дБ	50	50
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	300 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	2 x RJ45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	149,5-310
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240 ± 5%

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	3,000	3,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.