

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157679	PowerCom 507312
Код ДИАС	27098	35667
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 692 руб.	30 324 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	24	13,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	130x200x382
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	—
Активная мощность, Ватт	1 350	900
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	—
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	6 x IEC320 C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60 ±1
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	220/230/240 ±5%
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	7,2
Количество аккумуляторов	4	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	3,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.