

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157679	PowerCom 1152596
Код ДИАС	27098	43618
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 692 руб.	40 182 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	24	16,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	428x84x357
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Полная мощность, ВА	1 500	1 200
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	—
Активная мощность, Ватт	1 350	960
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	320 Дж, 2мс
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	—
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	6x IEC-320 C13: 4 с резервным питанием + 2 с фильтрацией
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50/60 ±10%
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	160-300
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	4	2
Типовое время перезарядки, часов	3,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)

Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	Да	Да
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240 ± 5%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.