

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157679	PowerCom 792813
Код ДИАС	27098	72064
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 692 руб.	8 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	24	4,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	100x143x278
USB-порт	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Аварийное отключение EPO	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO	—
Активная мощность, Ватт	1 350	600
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	Автоматический стабилизатор напряжения
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	3 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	160-275
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	4	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.