

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157682	PowerCom 295843
Код ДИАС	27099	10833
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	70 555 руб.	20 905 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	27,5	11,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	146x164x360
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	—
Активная мощность, Ватт	1 800	1 200
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	Защита от импульсных помех RJ45/11
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)
Горячая замена батарей	Да	нет
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	220/230/240 ±25%
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	9	9,00
Количество аккумуляторов	4	2
Поддержка SNMP	Да	Нет

Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.