

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157682	PowerCom 1456284
Код ДИАС	27099	27103
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	70 555 руб.	92 665 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	27,5	28,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	428x84x635
Активная мощность, Ватт	1 800	2 000
Акустический шум, <дБ	50	45
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	1620 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	—
Время переключения на батарею, мс	2-4	0
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием	8 x IEC320-C13 + 1 x C19
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50/60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	120-300
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Емкость, Ач	9	7,2
Количество аккумуляторов	4	6
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.