

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157690	PowerCom 1034862
Код ДИАС	27100	21015
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	84 639 руб.	53 153 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	36,8	20,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x669	191x406x327
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	—
Активная мощность, Ватт	2 700	2 000
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	405 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	2-4	0
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием	8 x IEC320-C13 +1xIEC320-C19
Горячая замена батарей	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	105% - 120% в течение 30 секунд; 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети); 101% - 109% в течение 10 секунд; 110% - 120% в течение 3 секунд (От батарей)
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50/60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	120-276
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Емкость, Ач	9	7
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.