

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157690	PowerCom 1152569
Код ДИАС	27100	35691
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	84 639 руб.	58 604 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	36,8	25,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x669	170x226x450
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	—
Активная мощность, Ватт	2 700	2 400
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	420 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием	8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	155-300
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Количество аккумуляторов	6	4
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Акустический шум, <дБ	50	50

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60 ±0.5%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.