

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1452103	PowerCom 1152579
Код ДИАС	27104	35688
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	102 811 руб.	77 077 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	31,3	27,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	428x84x562
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	—
Активная мощность, Ватт	3 000	2 400
Защита от всплесков напряжения	1620 Дж	420 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	8 x IEC320-C13 + 1 x C19	8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	120-300	155-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	9	7
Количество аккумуляторов	6	4
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000

Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	Да	Да
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.