

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507311	PowerCom 1152559
Код ДИАС	35666	35690
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 190 руб.	27 815 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13,4	14,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x382	140x210x380
Полная мощность, ВА	1 200	1 000
Активная мощность, Ватт	720	800
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	420 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1%	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±5%	155-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	7,2	7
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4

Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 13:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.