

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507313	PowerCom 1157673
Код ДИАС	35668	31155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	33 849 руб.	45 537 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,5	16,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x382	428x84x431
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Полная мощность, ВА	2 000	1 000
Активная мощность, Ватт	1 200	900
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	300 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)	2 x RJ45
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1%	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±5%	149,5-310
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240 ± 5%
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Аварийное отключение EPO	—	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.