

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 383447	PowerCom 1152559
Код ДИАС	35677	35690
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 533 руб.	27 815 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	12,2	14,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x412	140x210x380
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 050	800
Акустический шум, <дБ	45	50
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	420 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 степень понижения / 2 степени повышения	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Выходные разъемы	2 x EURO	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	140-280	155-300
Напряжение, В	24	12
Поддержка SNMP	Нет	Да
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Емкость, Ач	—	7
Количество аккумуляторов	—	2
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Горячая замена батарей	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.