

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1186436	PowerCom 1157679
Код ДИАС	35678	27098
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 184 руб.	58 692 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	16,4	24
Размеры (ШхВхГ) (мм)	191x327x406	428x84x562
Активная мощность, Ватт	1 500	1 350
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита от всплесков напряжения	320 Дж	300 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	6 x IEC320-C13	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	105% - 120% в течение 30 секунд; 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети); 101% - 109% в течение 10 секунд; 110% - 120% в течение 3 секунд (От батарей)	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	180-276	149,5-310
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240 ± 5%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Типовое время перезарядки, часов	4,000	3,000
Аварийное отключение EPO	—	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	2 x RJ45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	4	4
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.