

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1186436	PowerCom 1152572
Код ДИАС	35678	35686
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 184 руб.	36 118 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	16,4	14,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	191x327x406	428x84x431
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 500	800
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита от всплесков напряжения	320 Дж	420 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	6 x IEC320-C13	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	105% - 120% в течение 30 секунд; 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети); 101% - 109% в течение 10 секунд; 110% - 120% в течение 3 секунд (От батарей)	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	180-276	155-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Количество аккумуляторов	4	2
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.