

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1076119	PowerCom 1157682
Код ДИАС	35683	27099
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	68 667 руб.	70 555 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	29	27,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	428x84x562
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	3 000	1 800
Защита от всплесков напряжения	1620 Дж	300 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	8 x IEC320-C13	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Типовое время перезарядки, часов	4,000	3,000
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	180-276	149,5-310
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240 ± 5%
Количество аккумуляторов	6	4
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Аварийное отключение EPO	—	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	2 x RJ45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да
Производитель	PowerCom	PowerCom

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.