

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1384845	PowerCom 1157682
Код ДИАС	35684	27099
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	111 431 руб.	70 555 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	15,7	27,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	428x84x562
Полная мощность, ВА	6 000	2 000
Активная мощность, Ватт	6 000	1 800
Защита от всплесков напряжения	2665 Дж	300 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	Клеммная колодка (опционально батарейный модуль с IEC320 розетками)	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	180-276	149,5-310
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240 ± 5%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
АКБ в комплекте	Нет	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Аварийное отключение ЕРО	—	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	2 x RJ45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Защита АКБ	—	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	4
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Поддержка SNMP	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.