

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1384845	PowerCom 1152569
Код ДИАС	35684	35691
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	111 431 руб.	58 604 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	15,7	25,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	170x226x450
Полная мощность, ВА	6 000	3 000
Активная мощность, Ватт	6 000	2 400
Защита от всплесков напряжения	2665 Дж	420 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	Клеммная колодка (опционально батареинный модуль с IEC320 розетками)	8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	180-276	155-300
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	4

Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Поддержка SNMP	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.