

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152572	PowerCom 671477
Код ДИАС	35686	74518
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 118 руб.	20 731 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,6	13,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x431	130x200x382
Полная мощность, ВА	1 000	1 025
Активная мощность, Ватт	800	615
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	420 Дж	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	6 x IEC320 C13
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10%
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60 ±1
Диапазон входного напряжения, В	155-300	220/230/240 ±25%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	7,2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)

Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.