

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152577	PowerCom 507313
Код ДИАС	35687	35668
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 275 руб.	33 849 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	18,8	14,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x431	130x200x382
Активная мощность, Ватт	1 600	1 200
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	420 Дж	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала	—
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	6 x IEC320 C13
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60 ±1
Диапазон входного напряжения, В	155-300	220/230/240 ±5%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4

Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 00:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.