

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1138691	PowerCom 1154033
Код ДИАС	35697	35689
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 294 руб.	19 137 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,4	6,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	102x165x326
Полная мощность, ВА	750	700
Активная мощность, Ватт	450	560
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	150 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения, 2 ступени повышения	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	3 x IEC320 C13 с резервным питанием, 2 x IEC320 C13 с фильтрацией
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	140-300	155-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	220/230	220/230/240
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Типовое время перезарядки, часов	6,000	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	Да	Да

Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.