

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR3000ERTXL2UA	PowerCom 1152579
Код ДИАС	67748	35688
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	297 258 руб.	77 077 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	32,8	27,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x86,5x500	428x84x562
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	3 000	2 400
Защита от всплесков напряжения	2430 Дж	420 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Две ступени повышения / одна ступень понижения	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-4
Выходные разъемы	6 x IEC C13, 2 x IEC C19	8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	159-288	155-300
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	PowerCom
Емкость, Ач	6	7
Количество аккумуляторов	8	4
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	50
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП от оборудования

Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.