

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 2027233	PowerCom 1157690
Код ДИАС	92120	27100
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	84 639 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	32,7	36,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x645	428x84x669
USB-порт	Определение и отображение уровня заряда аккумулятора, входного и выходного напряжения, установка расписания включения/выключения, корректное завершение работы компьютера и т.п.	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	8 x IEC C13, 2 x IEC C19	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	110% - 125% в течение 10 минут.(от сети)¶>150% 10 секунд (от сети)¶125% - 150% в течение 2 минут. (от сети),¶101% - 109% в течение 10 секунд (от батареи)¶110% - 120% в течение 3 секунд (от батареи)	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Частота тока вход, Гц	50 Гц или 60 ±10% (автоопределение)	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50 Гц или 60 Гц (±0,25)	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	180 - 276	149,5-310
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	208/220/230/240В ± 1--2% (выбирается пользователем)	220/230/240 ± 5%
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	300 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	2 x RJ45

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Производитель	PowerCom	PowerCom
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Напряжение, В	12	12
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Акустический шум, <дБ	50	50
Горячая замена батарей	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	3,000	3,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.