

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149951	PowerCom 1157682
Код ДИАС	98633	27099
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 990 руб.	70 555 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13,05	27,5
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x485	428x84x562
Активная мощность, Ватт	2 000	1 800
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Выходные разъемы	8xIEC C13	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)	149,5-310
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240 ± 5%
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	IPPON	PowerCom
Защита от всплесков напряжения	585	300 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	2 x RJ45
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	Да (переход на байпас при 102-150%)	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Защита АКБ	Да	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	6	4
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение ЕРО	Да	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)

Типовое время перезарядки, часов	<1 час 20 минут (при +25°C)	3,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ±0.5%
АКБ в комплекте	—	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.