

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD)	Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm)
Код ДИАС	81624	56205
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	по запросу
Наличие	под заказ	под заказ
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0005
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ74,4х179,2	Φ93,3х91,2
Вес нетто, кг	0,51	1,085
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC ROI
Дальность действия подсветки, м	40	60
Угол обзора Н °	93	—
Угол обзора V °	43	—
Угол обзора D °	112	—
Видеокодеcs	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Тип подсветки	IR/LED	EXIR/LED
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	9,5
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100000 с
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор людей	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Производитель	Hikvision	Hikvision
Число пикселей, Мп	8	8
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Автофокус	Нет	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет

Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Встроенный динамик	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 06:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.