

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-1000-29HR	CyberPower OR1500ERM1U
Код ДИАС	95243	67751
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	62 564 руб.	62 679 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	QTECH	CyberPower
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x310	316x360x579
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Диапазон входного напряжения, В	110-300	165-271
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 3
Вес нетто, кг	11	14,9
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Количество аккумуляторов	2	4
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Частота тока выход, Гц	47-53	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	На АКБ 0 мс; Инвертор → Байпас 4 мс; ЭКО-режим → АКБ 8–10 мс	4
Выходные разъемы	6 x IEC-320-C13	6 x IEC C13
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от короткого замыкания	Температура окружающей среды < +35 °C 252 ~ 264 В: ИБП отключается через 10 минут в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 264 ~ 312 В: ИБП выключается через 1 минуту в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 312 В: ИБП выключается через 3 секунды в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети	—
Аварийное отключение EPO	Немедленное выключение ИБП при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, поражение человека электрическим током и т.п.)	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсата)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Защита от всплесков напряжения	—	810 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Повышение
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель

Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.