

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152572	PowerCom 1152575
Код ДИАС	35686	52080
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 118 руб.	39 291 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,6	16,8
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	800	1 200
Емкость, Ач	7	7,2
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x431	428x84x431
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	50	50
Защита от всплесков напряжения	420 Дж	420 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	155-300	155-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 17:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.